

Модель:

**CX8500TE**

**Портативная бензиновая генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц  
3-ФАЗНАЯ - 400/230В  
Бензиновый двигатель  
Воздушное охлаждение

**LIFAN**



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x25А4Р
- Инструкция на русском языке

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	9,4 кВА (7,5 кВт)
Номинальная мощность	8,7 кВА (7,0 кВт)
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Топливо	Бензин
Емкость бака	25 л
Расход топлива (75%)	2,8 л/ч
Запас хода (75%)	8,9 ч
Уровень шума (7м)	76 дБ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	KP460E
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	459 мл
Объем масла	1,1 л

#### ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

#### ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	755
Ширина, мм	565
Высота, мм	590
Вес, кг	80

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.