

БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ ФРИСТАЙЛ и ФОРВАРД 1000-3000 ВА



Батареяный модуль – это массив аккумуляторных батарей (АКБ), который может быть подключен к источнику бесперебойного питания (ИБП) для увеличения времени его автономной работы.

Батареяные модули серии БК для ИБП ФРИСТАЙЛ, ФОРВАРД с номинальной мощностью 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА оснащены встроенным зарядным устройством, которое позволяет заряжать модуль при подключении к сети переменного тока, независимо от ИБП.

Технические характеристики

Модель		БК1000 (арт. BR29S021)	БК1500 (арт. BR29S031)	БК2000 (арт. BR29S041)	БК3000 (арт. BR29S061)
Габариты (ШхГхВ), мм		440x424x86,5	440x429x86,5	440x535x86,5	440x710x86,5
Масса, кг		18,7	23,8	30,7	44,4
СЕТЬ	Напряжение	208/220/230/240 В переменного тока			
	Частота	50/60 Гц			
	Тип защиты	Возвращаемый автоматический выключатель			
ВЫХОД ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	Напряжение	27,5 ± 0,5 В	41,25 ± 0,5 В	55 ± 0,5 В	82,5 ± 0,5 В
	Ток	1,4 А			
	Тип защиты	Плавкий предохранитель			
АКБ	Тип АКБ	Свинцово кислотные, необслуживаемые, с клапаном			
	Конфигурация и характеристики АКБ	2 линейки из двух АКБ 12В 9 Ач / 24В	2 линейки из трёх АКБ 12В 9 Ач / 36В	2 линейки из четырёх АКБ 12В 9 Ач / 48В	2 линейки из шести АКБ 12В 9 Ач / 72В
	Время перезаряда	8 часов до уровня 90% емкости			
Комплект поставки		Руководство пользователя, паспорт изделия, кабель для подключения к ИБП, сетевой кабель для подключения к электросети, комплект для установки			

